

Назва	Апарат захисту	Тип кабелю	№ у схемі
Загальне відключення			QF1
Реле напруги L-1			KV1
Реле напруги L-2			KV2
Реле напруги L-3			KV3
Розподільчий блок N			XS1
Перемикач Місто/Генератор			QS1
Інвертор вхід			QF2
Інвертор вихід			QF3
Крос модуль			XS2
ПЗВ-1	40A 30mA		QD1
ПЗВ-2	40A 30mA		QD2
ПЗВ-3	40A 30mA		QD3
Плита 3ф	20A	5x4	QF4
Холодильник	16A	3x2,5	QF5
Духовка	16A	3x2,5	QF6
СВЧ	16A	3x2,5	QF7
Посудомийка	16A	3x2,5	QF8
Робоча зона 1	16A	3x2,5	QF9
Робоча зона 2	16A	3x2,5	QF10
Робоча зона 3	16A	3x2,5	QF11
Розетки кухня	16A	3x2,5	QF12
Розетки кухня	16A	3x2,5	QF13
Пральна машина	16A	3x2,5	QF14
Сушильна машина	16A	3x2,5	QF15
Всі розетки С.В	16A	3x2,5	QF16
Система очистки води	16A	3x2,5	QF17
Гребінка	16A	3x2,5	QF18
Всі розетки	16A	3x2,5	QF19
Розетки всі	16A	3x2,5	QF20
Розетка топкова	16A	3x2,5	QF21
Розетка топкова	16A	3x2,5	QF22
Розетка топкова	16A	3x2,5	QF23
Розетка топкова	16A	3x2,5	QF24
Всі розетки в залі	16A	3x2,5	QF25
Розетки тераса	16A	3x2,5	QF26
Розетки всі Майстер спальня	16A	3x2,5	QF27
Розетки всі Дитяча 1	16A	3x2,5	QF28
Розетки всі Кабінет	16A	3x2,5	QF29
Розетки всі Дитяча 2	16A	3x2,5	QF30
Вай фай,камери	10A	3x1,5	QF31
ПЗВ-4	40A 30mA		QD4
ПЗВ-5	40A 30mA		QD5
ПЗВ-6	40A 30mA		QD6
Котел 3ф	25A	5x4	QF32
Тепловий насос 3ф (зовнішній блок)	32A	5x6	QF33
Тепловий насос 3ф	25A	5x4	QF34
Майстерня 3ф	25A	5x4	QF35
Септик	16A	3x2,5	QF36
Теплиця	16A	3x2,5	QF37

Свердловина	16A	3x2,5	QF38
Ланшафт (без вимикача)	10A	3x1,5	QF39
Ланшафт (без вимикача)	10A	3x1,5	QF40
Ланшафт (без вимикача)	10A	3x1,5	QF41
Ланшафт (без вимикача)	10A	3x1,5	QF42
Хвіртка 220	10A	3x1,5	QF43
Світло фасада забор	10A	3x1,5	QF44
Майстер вимикач	10A	3x1,5	QF45
Контактор			KM1
Світло все С/В, коридор	10A	3x1,5	QF46
Світло все Кухня студія 1й поверх	10A	3x1,5	QF47
Світло все Сходи 1й поверх	10A	3x1,5	QF48
Світло все Кабінет 1й поверх	10A	3x1,5	QF49
Світло все Топкова 1й поверх	10A	3x1,5	QF50
Світло горище	10A	3x1,5	QF51
Світло все тераса 1й поверх	10A	3x1,5	QF52
Світло все резерв 1й поверх	10A	3x1,5	QF53
Світло все Майстер спальня	10A	3x1,5	QF54
Світло все Дитяча 2	10A	3x1,5	QF55
Світло все Кабінет	10A	3x1,5	QF56
Світло все Коридор	10A	3x1,5	QF57
Світло все Ванна	10A	3x1,5	QF58
Світло все Дитяча 3	10A	3x1,5	QF59
Реле часу			KT1
Світло все фасад буд 1й поверх	10A	3x1,5	QF60